

Mystsystems[®] sound clip 128P

- Lecteur enregistreur de messages digitaux qualité CD
- Format Windows.wav
- Amplificateur mono 40 Watts intégré
- Accès aléatoires à 128 séquences
- Contacts clos ou interface d'activation binaire
- Insertion d'espaces ajustables entre 2 messages (timer)
- Stockage mémoire par carte compact flash
- Alimentation externe (10~32 V DC)
- Présentation boîtier métallique clos
- Clavier optionnel pour fonctionnement autonome
- Installation simple



Le sound clip 128 P Myst system est un lecteur de sons digitaux qui utilise le format audio Wav, il est compatible tous les fichiers audio PCM non compressés en mono 16 bits échantillonnés à 22.05 OU 44.1 Khz. Les séquences sonores sont stockées sur carte compact Flash amovible, la programmation de la carte s'effectue par le transfert de fichiers audio wav à partir d'un PC ou d'un Mac via un lecteur de carte compact flash ou d'un adaptateur. Ces cartes (utilisées dans différents modèles de caméscope) sont disponibles en différentes capacités (16 mb à 1 Gb) et plusieurs heures de son en qualité CD peuvent être enregistrées sur une seule carte.

Le sound clip 128p offre la meilleure qualité sonore digital car les fichiers audio wav retranscrivent le son sans conversion et/ou compression. La plupart des formats type MP3 compresse le son et ne le retranscrivent pas avec la même profondeur sonore ni avec la même clarté nécessaire à la diffusion de la plupart des effets sonores.

Le procédé de lecture n'utilise pas de pièces mobiles comme pour les K7, les disques durs ou les lecteurs de CD. Le sound clip diffusera des heures de bruits de fond (cris d'animaux, bruits mécaniques, etc ...) par la lecture en boucle de séquences sonores de 5 à 10 secondes qui seront enregistrées sur l'espace mémoire de la carte. Comme il ne dépend pas d'un système d'exploitation (type windows) il ne sera pas sensible aux coupures de courant, au virus ou aux bugs informatiques (après la coupure la séquence lue avant la coupure sera re-diffusée)

Conçu pour être un système de diffusion autonome, un amplificateur de 40 Watts est intégré afin d'éviter de le raccorder à un amplificateur externe et le clavier optionnel évitera le câblage supplémentaire. La lecture peut être activé par de nombreux systèmes comme des interrupteur mécanique ou digitaux ainsi que par des détecteurs de présence par exemple. Le sound clip 128 P peut fonctionner en différents modes (normal, avec interruption, avec timer, en séquence) qui pourront s'appliquer à la plupart des situations.

Applications possibles avec le sound clip 128 P Myst system

- **commentaires de présentation sur display**
- **Générateur d'effets sonores pour attraction**
- **Public adress et annonces (transports, horaires)**
- **Promotions en magasins**
- **Générateurs de bruits d'ambiances**

Puissance alimentation :

Utilisation sortie ligne (out) et basse puissance (sortie 5 W) 12 V DC 0,5 A

ampli interne (jusqu'à 40 watts) Puissance alimentation 32 V max 1,5 A

Dimensions 164 x 125 x 48 mm

Garantie 2 ans